

SER2

SER2 Series

Part No.	Basic Dimensions (mm)										Basic Loads (KN)		N.W. (kg)
	d	D	B	C	S	a	b	P	G	h	Cr	Cor	
PFB_SER204	20	47	31	16	12.7	2.38	1.07	52.5	5.0	4.0	11.01	5.68	0.21
PFB_SER205	25	52	34.1	19	14.3	2.38	1.07	57.7	5.5	4.5	12.04	6.71	0.27
PFB_SER206	30	62	38.1	22	15.9	3.18	1.65	87.5	6.0	5.5	16.68	9.63	0.39
PFB_SER207	35	72	42.9	24	17.5	3.18	1.65	78.4	6.5	6.5	22.02	13.07	0.63
PFB_SER208	40	80	49.2	28	19.0	3.18	1.65	86.4	8.0	8.0	28.04	17.03	0.81
PFB_SER209	45	85	49.2	28	19.0	3.18	1.65	91.4	8.0	8.0	28.12	17.54	0.90
PFB_SER210	50	90	51.6	28	19.0	3.18	2.41	96.3	9.0	6.5	30.10	19.87	0.98
PFB_SER204-12	0.750	1.850	1.221	0.630	0.500	0.094	0.042	2.067	0.197	0.158	11.01	5.68	0.46
PFB_SER205-16	1.000	2.047	1.343	0.748	0.563	0.094	0.042	2.272	0.217	0.177	12.04	6.71	0.59
PFB_SER206-20	1.250	2.441	1.500	0.866	0.626	0.125	0.065	2.668	0.236	0.217	16.68	9.63	0.86
PFB_SER207-20	1.250	2.835	1.689	0.945	0.689	0.125	0.065	3.087	0.256	0.256	22.02	13.07	1.39
PFB_SER207-23	1.438	2.835	1.689	0.945	0.689	0.125	0.065	3.087	0.256	0.256	22.02	13.07	1.39
PFB_SER208-24	1.500	3.150	1.937	1.102	0.748	0.125	0.065	3.402	0.315	0.315	28.04	17.03	1.78
PFB_SER209-28	1.750	3.346	1.937	1.102	0.748	0.125	0.065	3.598	0.315	0.315	28.12	17.54	1.98
PFB_SER210-30	1.875	3.543	2.032	1.102	0.748	0.125	0.095	3.791	0.354	0.256	30.10	19.87	2.16

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.